

HIGH PERFORMANCE TEST & MEASUREMENT INSTRUMENT



โซวิน อาร์นูวซ์ ผู้นำด้านเครื่องมือวัดในยุโรปมานานกว่า 100 ปี



C.A 8335 Power Recorder & Harmonic Analyzer

- วัด, วัดกระแสและบันทึกคุณภาพไฟฟ้า (V, I, Pst, Pst) ฮาร์โมนิกส์ (50 Order) และพลังงานไฟฟ้า (kW, kWh, kVA, kVAR, PF)
- สามารถเปลี่ยนแคลมป์เพื่อใช้งานได้หลากหลายประเภทในการวัดกระแสต่ำ (mA) หรือวัดกระแสตรง (DC Current)
- จับภาพ Inrush พร้อมแสดงกราฟช่วงการเกิด Peak และ RMS ได้อัตโนมัติ



C.A 6550/6555 High Voltage Megohm-Meter

- แรงดันไฟฟ้า (Voltage) ทดสอบสูงสุดถึง 15 kV
- ค่าความต้านทานที่อ่านค่าได้สูงสุดถึง 30 TΩ
- หน้าจอ LCD แสดงกราฟและค่าความต้านทานที่ทดสอบได้ทันที
- คำนวณค่า DAR / PT / DD / ΔR / ΔR (ppm / V) Ratios อัตโนมัติ
- สามารถปรับโหมดทดสอบเป็น Ramp, Step Voltage หรือ Burn - In ได้



อิมแพ็ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดอุณหภูมิมายาวนานกว่า 30 ปี



IS 8 PRO / IGA 8 PRO

- ช่วงอุณหภูมิ : 600°C - 2500°C
- ความยาวคลื่น : 0.78 - 1.1 m, 1.45 - 1.8 m
- ระยะวัด : ขนาดวัด 300:1
- เหมาะสำหรับ : วัดอุณหภูมิเหล็กหลอม, น้ำเหล็ก, งานหลอมแก้ว, หล่อแก้ว
- Pyrometer คุณภาพสูง Spot Size ขนาดเล็กพิเศษปรับโฟกัสได้ อัตราการตอบสนองต่ออุณหภูมิรวดเร็ว สะดวกด้วยการหาจุดวัดอุณหภูมิผ่านกล้องของภาพจริง
- สามารถแสดงกราฟอุณหภูมิที่วัดได้ มี Eye Protection Filter เมื่อมองไปยังแสงจ้า



ที แอนด์ อาร์
เครื่องมือทดสอบ
HIGH CURRENT
HIGH VOLTAGE
จากอังกฤษ



T&R 200ADM - P Relay Test System

- สำหรับทดสอบ Over/Under Voltage Relay, Voltage Frequency Relay, 1 Voltage + 1 Current Relay, 2 Current - Bias Differential Relay, 2 Voltage - Check Sync Relay
- Timing Function 5 ลักษณะ Internal Start, 1 Contact, 2 Contact, Current Operate, Pulse
- ทดสอบ Phase Shift ได้ตั้งแต่ 0 - 30°C หรือปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 45 - 100 Hz
- Voltage Output สูงสุด 260 V กระแสทดสอบสูงสุด 200 A



เด็นท์ อินสตรูเมนต์
POWER METER
จากสหรัฐอเมริกา

ELTE PRO SP Power Meter & Recorder

- วัดกระแสไฟฟ้า (Current) ได้ 4 Channel
- วัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) 3 เฟส 0 - 600 V AC/DC
- ความแม่นยำสูง (น้อยกว่า 1% Accuracy)
- สามารถบันทึกค่าได้ยาวนานหลายเดือน
- แคลมป์วัดกระแสมีให้เลือกตั้งแต่ 0.25 A จนถึง 3,000 A
- พล็อต Load Curve ดูแนวโน้มความต้องการพลังงาน และแปรผลเป็น kWh เพื่อคำนวณค่าไฟฟ้า
- ส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB
- น้ำหนักเบาเพียง 340 กรัม ติดตั้งง่าย



บริษัท แอสราส จำกัด
ASRAS CO., LTD.

1694, 1694/1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2277-9969, 0-2692-3980 โทรสาร. 0-2277-0995, 0-2692-3978
http://www.asras.com E-mail : sales@asras.com